

## YDS5758PD31V1-N(F)

5725-5850 MHz 31 dBi 세로 분극 포물선 접시 안테나



|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 안테나 모델 번호     | YDS5758PD31V1-N(F) |
| 주파수 범위        | 5725-5850 MHz      |
| 분극            | 세로                 |
| 이득            | 31 dBi             |
| 하프 파워 로브 폭 레벨 | 4 °                |
| 수직 절반 파워 로브 폭 | 4 °                |
| 전후 비율         | ≥38 dB             |
| 공칭 임피던스       | 50 옴               |
| 정상파 비율        | ≤ 1.5              |
| 최대 전력         | 100 와트             |
| 번개 보호         | DC 접지              |
| 커넥터           | N 여자               |
| 치수            | 0.9 m              |
| 무게            | 10 kg              |
| 반사 표면 소재      | 알루미늄 합금            |
| 반사 표면 색상      | 회색                 |
| 조정 가능한 각도     | 0-20 °             |
| 작동 온도         | -40 ~ 60 °C        |
| 풍하중           | 60 m/s             |
| 마스트 마운트 직경    | 50-75 mm           |